VILLKOR FÖR ANSLUTNING

TILL HÖGSPÄNNINGSDISTRIBUTIONSNÄT

AVHD 2026

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Energimyndigheten har fastställt nedanstående anslutningsvillkor
för nätinnehavarens bruk.
Gäller från och med den 1 januari 2027.

1. TILLÄMPNING AV ANSLUTNINGSVILLKOREN SAMT DEFINITIONER

1.1. I dessa villkor är *högspänningsdistributionsnät* lokala eller regionala elnät eller elledningar vars nominella spänning är minst 110 kilovolt och vilka inte är anslutningsnät för elproduktion eller anslutningsledningar och som inte sträcker sig över riksgränsen.

1.2. *Högspänningsdistributionsnätets innehavare (nätinnehavaren)* är en sammanslutning eller inrättning som har ett högspänningsdistributionsnät i sin besittning och utövar tillståndspliktig elnätsverksamhet.

1.3. Dessa villkor för anslutning till högspänningsdistributionsnät (AVHD) fogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av ett elnät eller en elanläggning (till exempel en elförbrukning- eller elproduktionsplats och/eller ett ellager) till högspänningsdistributionsnätet.

1.4. Nätinnehavaren kan också tillämpa dessa villkor på ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukning- eller elproduktionsplats till ett distributionsnät på över 36 kV, om man har kommit överens om detta i anslutningsavtalet.

1.5. Nätinnehavaren och kunden (i elmarknadslagen 588/2013 kallad abonnenten) kan avtala på annat sätt om dessa villkor.

1.6. Kunden är skyldig att tillsammans med dem som direkt eller indirekt ansluter sig till kundens elnät se till att även deras elnät och elanläggningar som ansluts till dessa uppfyller kraven i dessa anslutningsvillkor och eventuella andra anvisningar och krav som gäller utförandet av anslutningen.

1.7. Genom *anslutningsavtalet* avtalar kunden och nätinnehavaren om eldistributionsförbindelsen mellan kundens elnät eller elanläggning och nätinnehavarens elnät.

1.8. Anslutningsavtalet kan också ingås som ett *flexibelt anslutningsavtal* i enlighet med elmarknadslagen, förutsatt att de förutsättningar som anges i elmarknadslagen är uppfyllda. I sådant fall ska det i anslutningsavtalet, utöver de omständigheter som anges i punkt 1.7, avtalas om begränsningar för en anslutningspunkts garanterade effekt eller om nätinnehavarens styrning av elförsörjningen eller elförbrukningen till anslutningen. I ett flexibelt anslutningsavtal ska dessutom anges maximivärden för den fasta inmatningen av el i elnätet och det fasta uttaget av el från elnätet samt den ytterligare flexibla inmatnings- och uttagskapaciteten, giltighetstiden för det flexibla anslutningsavtalet och det förväntade datumet för beviljande av anslutning till hela den begärda fasta kapaciteten.

1.9. *Anslutningsledning* är i dessa villkor en enhetlig helhet som består av elledning och andra elanläggningar och elektriska utrustningar som behövs för anslutning till elnätet och genom vilken kundens eldriftsobjekt, en kraftverkshelhet eller en eller flera till varandra kopplade ellager ansluts till elnätet.

1.10. Med *anslutning* avses kundens rätt att ansluta sig till högspänningsdistributionsnätet på en plats som definieras i anslutningsavtalet samt gränssnittet mellan avtalsparternas elanläggningar. Anslutningens storlek bestäms avseende elförbrukning och elproduktion (den högsta effekt som kan tas ut från nätinnehavarens nät och matas in i nätinnehavarens nät) enligt den i anslutningsavtalet avtalade anslutningseffekten.

1.11. Med *anslutningsnät för elproduktion* avses ett elnät med vilket två eller flera separata kraftverkshelheter ansluter sig till elnätet genom en gemensam anslutning och en eventuell reservmatningsförbindelse, och som innehas av en eller flera elproducenter eller innehavare av energilagringsanläggningar som använder elnätet, eller av ett företag där dessa helt eller delvis har ett bestämmande inflytande.

1.12. Med *kraftverkshelhet* avses på ett avgränsat markområde eller på en avgränsad del av ett havsområde belägna enskilda kraftverk, två eller flera kraftverk som bildar en sammanhängande funktionell helhet, eller ett eller flera kraftverk och en eller flera energilagringsanläggningar som är kopplade till dem och som bildar en enhetlig funktionell helhet.

1.13. Med *systemansvarig* avses en stamnätsinnehavare som elmarknadsmyndigheten har påfört systemansvar.

1.14. Med *elektrisk utrustning* avses med elektricitet driven och för produktion, överföring eller mätning av elektricitet avsedd färdig anordning, installationsutrustning, sådan kombination av anordningar som tillhandahålls på marknaden som en funktionell enhet, komponent eller sammansatt inbyggnadsdel som är avsedd att byggas in i en apparat av slutanvändaren.

1.15. Med *elanläggning* avses fast installation eller annan motsvarande funktionell helhet bestående av elektrisk utrustning och eventuellt andra anordningar, förnödenheter och konstruktioner, inbegripet *elproduktionsanläggningar* som kan användas för att producera el och som fungerar parallellt med distributionsnätet och *ellager*.

1.16. Dessa villkor kan också tillämpas på reservmatningsförbindelser som endast används tillfälligt vid störningar eller distributionsavbrott, oberoende av spänningsnivå.

1.17. Centrala bestämmelser om elmarknaden och nättjänsten finns i elmarknadslagen, lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och i förordningar som utfärdats med stöd av dem.

2. ANSLUTNING TILL ELNÄTET

2.1. *Anslutningspunkten* är den punkt där kundens elanläggningar ansluts till högspänningsdistributionsnätet (gränsen mellan ägarna), om inte annat avtalas. Anslutningspunkten definieras i anslutningsavtalet.

2.2. Nätinnehavaren ansluter (kopplar) kundens elanläggningar till sitt nät sedan anslutningsavtalet har trätt i kraft och kunden försäkrat att anslutningen och hans elanläggningar uppfyller de kriterier som avtalats individuellt och nämnts i dessa villkor. Om anslutningstidpunkten ändras (till exempel på grund av ändringar i kundens byggtidtabell) ska avtalsparterna komma överens om saken i god tid.

2.3. Om en avtalspart före anslutandet får kännedom om en omständighet som förhindrar anslutning vid avtalad tidpunkt, ska den andra avtalsparten genast underrättas om detta.

2.4. En förutsättning för användning av anslutningen är att kunden och nätinnehavaren gemensamt har kommit överens om överföring av el i anslutningspunkten och om hanteringen av reaktiv effektbalans.

2.5. Anslutningsledningen ska kunna skiljas från högspänningsdistributionsnätet på det sätt som överenskoms i anslutningsavtalet. När en ny ledning ansluts till en dubbelledning ska anslutningsfrånskiljarna förses med jordningskopplare på högspänningsdistributionsnätets sida för att upprätthålla säkerheten.

2.6. Anslutande av elanläggning

2.6.1. En förbrukningsanläggning som ansluts till elsystemet i Finland ska uppfylla vid tidpunkten gällande systemtekniska krav på förbrukning som den systemansvariga har ställt upp.

2.6.2. En produktionsanläggning som ansluts till elsystemet i Finland ska uppfylla vid tidpunkten gällande systemtekniska krav på kraftverk som den systemansvariga har ställt upp.

2.6.3. Ett ellager som ansluts till elsystemet i Finland ska uppfylla vid tidpunkten gällande systemtekniska krav för ellager som den systemansvariga har ställt upp.

2.6.4. Den referenspunkt i vilken de systemtekniska kraven ska uppfyllas bestäms enligt den systemansvarigas vid tidpunkten gällande systemtekniska krav.

2.6.5. En produktionsanläggning som ansluts till en minst 110 kV ledning ska utrustas med frånkopplingsreläer som kopplar bort produktionsanläggningen från elnätet under den spänningslösa perioden vid snabbåterinkoppling. Huvudledningens skyddsrelä ska vara utrustat med ett synkroniseringsrelä.

2.6.6. Om ett flexibelt anslutningsavtal har avtalats, ska kunden gällande anslutningen installera ett effektstyrningssystem som konstaterats vara tillförlitligt. Nätinnehavaren kan kräva av kunden att effektstyrningssystemet testas. Kunden ska ersätta effektstyrningssystemet med ett nytt, om systemet åldras eller skadas.

2.6.7. Kunden svarar för verifieringen av de systemtekniska kraven och utförandet av skyddet.

2.7. Nätinnehavaren har rätt att ställa motiverade tekniska krav på spänningsregleringen i normalsituationer samt på produktion och/eller förbrukning av reaktiv effekt.

2.8. Om kundens elnät eller kundens elnät tillsammans med andra elnät bildar ett nät som används i parallelldrift med högspänningsdistributionsnätet, avtalar kunden före parallelldriften med nätinnehavaren om parallelldrift av näten samt om eventuella därav följande åtgärder och kostnader. Parallelldrift av nät eller villkoren för sektionerad drift skall alltid skilt avtalas om.

2.9. Om kunden har tänkt göra tillägg eller ändringar i det egna elnätet eller i en elanläggning som direkt eller indirekt ansluts till kundens elnät, ska kunden på förhand kontakta nätinnehavaren för att utreda hur elnätet påverkas och göra eventuella nödvändiga ändringar eller tillägg i högspänningsdistributionsnätet. Ändringar ska uppfylla vid tidpunkten gällande anslutningskrav. Ändringar ska avtalas separat med nätinnehavaren.

3. FUNKTIONSKRAV PÅ ELANLÄGGNINGARNA

3.1. Huvudprinciper

3.1.1. Varje avtalspart ansvarar för att de elanläggningar som hen innehar uppfyller de krav som följer av gällande lagar och författningar samt föreskrifter som utfärdats med stöd av dem.

3.1.2. För att garantera elkvaliteten och driftsäkerheten ska avtalsparternas elanläggningar uppfylla tillämpliga standarder, allmänt godkända rekommendationer, de tekniska krav på anslutningen som nätinnehavaren publicerat samt den systemansvarigas krav. Detta gäller även andra parters elanläggningar som direkt eller indirekt ansluts till kundens och nätinnehavarens elanläggningar och nät.

3.1.3. Avtalsparterna ansvarar för sina elanläggningars elsäkerhet, funktion, skick och drift.

3.1.4. Avtalsparterna sköter och använder sina elanläggningar så att varken eldistributionen eller driften av elsystemet störs i onödan och så att inte andra som är anslutna till nätet utsätts för skadeverkningar eller störningar som överskrider gränserna i allmänt överenskomna standarder eller rekommendationer.

3.1.5. Reservmatning vid fel- och servicesituationer avtalas skilt vid behov.

3.1.6. Kraftledningar vars nominella spänning är minst 110 kV ska utrustas med åsklinor. Kraftledningarna ska i enlighet med elmarknadslagen byggas och upprätthållas så att de är trädsäkra. Luftledningarnas faser skall alterneras enligt den systemansvarigas anvisningar. Kunden säkerställer tillsammans med nätinnehavaren och den systemansvariga att det tekniska utförandet av fasalterneringen är riktigt.

3.2. Planering och lämnande av uppgifter

3.2.1. Kunden ska tillställa nätinnehavaren utförandeplanerna för anslutningen i god tid innan utförandet påbörjas för att säkerställa att anslutningen är tekniskt kompatibel och elsäker. Kunden ansvarar för att hens elanläggning utförs på ett säkert sätt och i enlighet med föreskrifterna.

3.2.2. Nätinnehavaren ger kunden nödvändig information för planering av anslutningen.

3.2.3. Kunden ger nätinnehavaren nödvändig information om den elektriska utrustning och de system som ska anslutas och om hur elnätet kommer att användas. Kunden överlämnar till nätinnehavaren och/eller den systemansvariga de uppgifter som den systemansvariga kräver.

3.2.4. Vid planeringen av en anslutning eller ändring av en befintlig anslutning kommer kunden och nätinnehavaren på förhand överens om styr-, övervaknings- och mätlösningarna för leverans och mätning av el som överförs i anslutningspunkten.

3.2.5. Om mätutrustningen finns någon annanstans än i nätinnehavarens utrymmen, ska kunden för de nödvändiga mätningarna reservera tillräckliga utrymmen för mätutrustning, nödvändig matning av hjälpel, mättransformatorer jämte ledningar samt anslutningar för signalförbindelse.

3.2.6. Nätinnehavaren ska utan dröjsmål och utan ersättning ha tillträde till mätutrustning i kundens utrymmen samt till en elanläggning som ägs av kunden och med vars hjälp kopplingssituationen i högspänningsdistributionsnätet kan ändras. Om en elanläggning som nätinnehavaren innehar är belägen i kundens byggnad eller på hans område, ska kunden utan dröjsmål bereda nätinnehavaren tillträde till elanläggningen för bl.a. underhåll, kontroll, felutredning eller reparation, på sådant sätt som avtalsparterna kommer överens om, utan ersättning och oberoende av tid på dygnet.

3.2.7. Kunden ska reservera tillräckliga utrymmen för den nödvändiga fjärrdrifts- och övervakningsutrustning som nätinnehavaren eller den systemansvariga kräver.

3.2.8. Vid anslutning till högspänningsdistributionsnätet ansvarar kunden för att hens elanläggningar ansluts på ett säkert sätt, att de lagar och förordningar som gäller byggande av anläggningar följs samt för nödvändiga utredningar av beröringsspänning och farlig spänning och för de åtgärder som föranleds av dessa.

3.2.9. Avtalsparterna avtalar om hur elanläggningar och elledningar som är nödvändiga för eldistributionen ska placeras och byggas i utrymmen och på mark- och vattenområden som kunden äger eller innehar.

3.2.10. För anslutningsledningen ska det finnas ett gällande projekttillstånd som beviljats av myndighet.

3.3. Skydd av elnät och elanläggningar

3.3.1. Skyddet av kundens elanläggning och elanläggningar som direkt eller indirekt ansluts till den samt skyddet av högspänningsdistributionsnätet ska fungera i överensstämmelse med varandra och selektivt. Varje avtalspart ansvarar för att dennes skyddsanordningar är funktionsdugliga samt att skyddet är ändamålsenligt och att inställningarna av skyddet definieras. Nätinnehavaren ger vid behov teknisk information och anvisningar om samordningen mellan skyddet av kundens elanläggning och elanläggningar som direkt eller

indirekt är anslutna till denna samt skyddet av högspänningsdistributionsnätet. Om kabelsektioner ansluts till elnätet eller om kunden ansluter sig till ett släckt 110 kV elnät, kommer man skilt överens om skyddet av elanläggningen.

3.3.2. Skyddet av kundens elanläggningar och av elanläggningar som direkt eller indirekt är anslutna till dessa ska samordnas med skyddet av den systemansvarigas elnät. Den systemansvariga ger vid behov teknisk information om hur skyddet av anslutningen och skyddet av stamnätet ska samordnas. I fråga om skyddet ska vid planeringen av elanläggningarna beaktas de faktorer som påverkar skyddet och som beskrivs i den systemansvarigas anvisning om tillämpning av reläskydd.

3.3.3. Kunden ska se till att varken exceptionell spänning, frekvens eller spänningsbortfall vållar skada på kundens eller en tredje parts anläggningar. Kunden ska utrusta sina elanläggningar med över- och underspänningsskydd samt om elanläggningen så kräver även med frekvensskydd. När skydden konfigureras ska eventuella systemtekniska krav som den systemansvariga har ställt upp beaktas.

3.4. Störningar och fel i elnätet

3.4.1. Kunden ska vid planeringen av sin anläggning vara förberedd på kortvariga spänningssänkningar som beror på fel i elnätet, spänningsbortfall samt följderna av återinkoppling. Kunden ska vara förberedd på att störningar kan påverka elanläggningar hos andra parter som direkt eller indirekt är anslutna till kundens nät.

3.5. Övervakning av att anslutningsvillkoren uppfylls

3.5.1. Nätinnehavaren har rätt att granska en kunds elanläggning och ändringar som senare görs i denna före ibruktagningen och av grundad anledning även senare. Kunden har i sin tur rätt att granska högspänningsdistributionsnätets elanläggningar för anslutningens del.

3.5.2. Om det visar sig att kundens elanläggningar inte uppfyller de krav som fastställs i anslutningsavtalet och/eller i dessa villkor, ska kunden lämna en utredning till nätinnehavaren om hur bristerna påverkar anslutningens funktion samt en plan över åtgärder som kommer att vidtas för att avhjälpa bristerna och en tidsplan för åtgärderna.

3.5.3. Kunden är skyldig att i enlighet med nätinnehavarens krav begränsa den kapacitet för flexibel tilläggsinmatning och -uttag som avtalats i det flexibla anslutningsavtalet, om kundens effektstyrningssystem inte fungerar enligt överenskommelse eller om kunden annars försummar villkoren i det flexibla anslutningsavtalet.

3.5.4. Sedan ändringsarbetena slutförts verifierar kunden och nätinnehavaren tillsammans att anslutningen uppfyller de krav som fastställs i anslutningsavtalet och/eller i dessa villkor.

3.5.5. Kunden ansvarar för utredningen som avses i punkt 3.5.2 samt för därtill hörande och därav eventuellt föranledda åtgärder både tekniskt och ekonomiskt.

3.5.6. Om brister i anslutningen påverkar eller uppenbarligen kan påverka elsystemets funktion, har nätinnehavaren rätt att avbryta användningen av anslutningen, begränsa anslutningens funktion eller meddela åläggande beträffande användningen av anslutningen, tills bristerna har avhjälpts.

4. AVTAL OCH ANSVAR

4.1. Ingående av anslutningsavtal och anslutningsavgift

4.1.1. Avtalsparterna ingår anslutningsavtalet tills vidare.

4.1.2. Anslutningsavtalet och eventuella ändringar i det ska göras skriftligt.

4.1.3. Anslutningsavtalet består av individuellt överenskomna avtalsvillkor och dessa anslutningsvillkor. När avtalet tolkas beaktas dokumenten i följande ordning:

1) anslutningsavtalet jämte bilagor och
2) anslutningsvillkor (dessa villkor).

4.1.4. Kunden betalar en anslutningsavgift till nätinnehavaren i enlighet med de gällande grunderna för anslutningsavgiften. Anslutningsavgiftens belopp fastställs i anslutningsavtalet. I anslutningsavtalet ska nämnas om anslutningsavgiften eller en del av den återbetalas när avtalet upphör.

4.1.5. Anslutningsavgiften gäller en enskild anslutning.

4.1.6. Kostnaderna för ändringsarbeten på anslutningen fastställs enligt de betalningsgrunder som avtalas i anslutningsavtalet.

4.1.7. Parallelldrift av nät eller villkoren för ödrift avtalas alltid skilt.

4.1.8. Beträffande det praktiska genomförandet av och villkoren för leverans av reaktiv effekt avtalas skilt.

4.2. Dröjsmål vid inkoppling av en anslutning

4.2.1. Om inkopplingen av en anslutning fördröjs av orsak som beror på nätinnehavaren, har kunden rätt till förseningsvite, om man särskilt har avtalat om det. Rätt till förseningsvite föreligger inte, om nätinnehavaren visar att dröjsmålet beror på hinder som ligger utanför hans kontroll och som han inte skäligen kan förväntas ha räknat med då avtalet ingicks samt vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

4.2.2. Kunden har rätt till ersättning för en skada som kunden lider till följd av dröjsmål från nätinnehavarens sida, om inte nätinnehavaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför nätinnehavarens kontroll och som denne skäligen inte kunde förväntas ha beaktat när avtalet ingicks och vars följder nätinnehavaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Som en minskande faktor vid skadeståndet beaktas eventuellt förseningsvite som ska eller har betalats. Skadeståndet är dock högst lika stort som anslutningsavgiften, om inte nätinnehavaren har gjort sig skyldig till uppsåtlighet eller grov vårdslöshet.

4.2.3. Om dröjsmålet beror på en part som nätinnehavaren har anlitat för att fullgöra avtalet, är nätinnehavaren fri från skadeståndsskyldighet endast om även nämnda part skulle vara fri från ansvar enligt föregående punkt.

4.2.4. Kunden har rätt till skadestånd för indirekt skada bara om dröjsmålet beror på grov vårdslöshet eller uppsåtlighet på nätinnehavarens sida.

4.2.5. Som indirekt skada anses:
1) sådan förlust av inkomst som kunden lider på grund av dröjsmål eller åtgärder som föranleds av detta;
2) skada som beror på en förpliktelse som grundar sig på något annat avtal;
3) sådan väsentlig förlust av bruksnyttan som inte medför direkt ekonomisk skada, samt annan därmed jämförbar väsentlig olägenhet; och
4) annan skada av samma slag som är svår att förutse.

4.2.6. Om kunden anmäler ett dröjsmål som han är skyldig till så sent att nätinnehavaren redan har hunnit inleda arbetet på anslutningen, ska kunden ersätta kostnaderna för åtgärder som har blivit nödvändiga på grund av dröjsmålet samt kostnaderna för nödvändiga åtgärder som har blivit överflödiga.

4.3. Upprätthållande av anslutningen

4.3.1. Om kunden vill att anslutningsavtalet ska förbli i kraft trots att gällande avtal om nättjänst saknas, ska kunden utgående från ett separat avtal ersätta nätinnehavaren för de kostnader som upprätthållandet av anslutningen medför.

4.3.2. Genom att försumma att ingå ett avtal om upprätthållande av anslutningen har kunden i väsentlig grad brutit mot sina skyldigheter som grundar sig på anslutningsavtalet. Detsamma gäller om kunden väsentligen försummar att betala de avgifter som bestäms i nämnda avtal.

4.4. Ändring av avtalet och lämnande av uppgifter

4.4.1. Avtalsparterna kan gemensamt komma överens om att ändra ett individuellt anslutningsavtal.

4.4.2. Om elanvändningen eller elproduktionen förändras, kan den i anslutningsavtalet definierade anslutningsstorleken (den abonnerade effekten) eller konstruktionen ändras. Vid ändring av anslutningens storlek ingås ett nytt anslutningsavtal eller ett separat avtal, på vilket dessa anslutningsvillkor tillämpas. Kunden ersätter nätinnehavaren för de kostnader som ändringen av anslutningen medför.

4.4.3. Nätinnehavaren har dessutom rätt att förminska den i anslutningsavtalet definierade anslutningsstorleken så att den motsvarar kundens faktiska behov, om nätinnehavaren kan visa att den faktiska användningen av anslutningen under en period om minst 12 månader väsentligen avviker från det avtalade och kunden inte inom en av nätinnehavaren fastställd skälig tidsfrist om minst en månad har visat en godtagbar orsak till avvikelsen. Om kunden inte har visat en godtagbar orsak till avvikelsen, ska nätinnehavaren i enlighet med punkt 4.4.8 skicka kunden ett meddelande om hur och när anslutningens storlek förändras samt grunden för ändringen. Förändringen får träda i kraft tidigast tre månader efter att meddelandet har sänts ut.

4.4.4. Om anslutningsavtalet har ingåtts innan nätinnehavaren har tagit dessa anslutningsvillkor (AVHD 2026) i bruk och nätinnehavaren har minskat anslutningens storlek i enlighet med punkt 4.4.3, har kunden, om kundens faktiska eldistributionsbehov förändras, under 36 månader från den första minskningen av anslutningen rätt att förstora anslutningens storlek utan tilläggsanslutningsavgift till den storlek som gällde före minskningen av anslutningen.

4.4.5. Kunden informerar om ändringarna i tillräckligt god tid för utredande av hur de inverkar på nätet och för utförande av de eventuella ändringar som behövs i högspänningsdistributionsnätet, och kommer överens med nätinnehavaren om åtgärderna och ersättningen av de kostnader som uppstår.

4.4.6. Nätinnehavaren har rätt att ändra avtalsvillkoren, om ändringen grundar sig på ändrad lagstiftning, ett myndighetsbeslut eller förändringar i den systemansvarigas villkor, som nätinnehavaren inte har kunnat räkna med vid ingåendet av anslutningsavtalet.

4.4.7. Nätinnehavaren har rätt att ändra avtalsvillkoren, om det finns särskilda skäl till ändringen till följd av väsentlig förändring i förhållandena, översyn av föråldrade avtals- eller prissättningsarrangemang eller åtgärder som behövs för energisparandet.

4.4.8. Nätinnehavaren ska underrätta kunden om hur och när priserna eller andra avtalsvillkor ändras och grunden för ändringen.

4.5. Överföring av avtal och avtalets upphörande

4.5.1. Avtalsparterna får överföra anslutningsavtalet på tredje part med den andra avtalspartens skriftliga samtycke.

4.5.2. Kunden kan säga upp avtalet bara om elförsäljningsavtalen som avser ifrågavarande elförbrukningss- eller elproduktionsplats samt de separata avtalen om eldistributionstjänst inte är i kraft.

4.5.3. Nätinnehavaren kan häva anslutningsavtalet med omedelbar verkan, om:

1) kunden i väsentlig grad har försummat sina skyldigheter som grundar sig på anslutningsavtalet och avtalsförsummelsen inte har rättats till inom skälig tidsfrist som nätinnehavaren skriftligen har ställt; eller
2) kunden försätts i konkurs och konkursboet inte förbinder sig till åtminstone ett avtal om upprätthållande.

4.5.4. Nätinnehavaren har dessutom rätt att häva anslutningsavtalet, om anslutningen och elanläggningarna inte uppfyller de individuellt avtalade förutsättningarna och avtalsbrottet inte har avhjälpts inom den skäliga tidsfrist som fastställts i anslutningsavtalet. Om avtalet hävs med stöd av denna punkt återbetalas anslutningsavgiften inte.

4.5.5. Kunden får inte vara föremål för internationella sanktioner som är fastställda i lagstiftning eller av myndigheter. Om det under anslutningsavtalets giltighetstid framkommer att kunden är föremål för internationella sanktioner som är fastställda i lagstiftning eller av myndigheter, har nätinnehavaren rätt att efter eget övervägande och utan ersättningsskyldighet omedelbart häva anslutningsavtalet. Nätinnehavaren har också rätt att kräva ersättning av kunden för den skada som hävningen av avtalet orsakar nätinnehavaren.

4.5.6. Nätinnehavaren återbetalar den återbetalbara anslutningsavgiften till kunden.

4.5.6.1. Nätinnehavaren har i enlighet med de allmänna bestämmelserna om kvittning rätt att kvitta sina förfallna fordringar hos kunden mot den anslutningsavgift som återbetalas. Vidare har nätinnehavaren rätt att från beloppet av den anslutningsavgift som återbetalas dra av kostnaderna för eventuell nedmontering av anslutningsledningen och andra elanläggningar som är onödiga för andra kunder samt för frånkoppling av kunden från nätet.

4.6. Avgörande av tvister

4.6.1. Meningsskiljaktigheter om anslutningsavtalet avgörs i tingsrätten på den ort där anslutningen är belägen som första rättsinstans, om inte annat har överenskommits.

4.6.2. En kund har rätt att föra meningsskiljaktigheter om tolkningen av detta anslutningsavtal till behandling i tvistenämnden för energimarknaden.